

## POWX5100 Generador 2200W



Referencia: POWX5100  
EAN-13: 5400338115967  
Marca: Powerplus



### Descripción general

¡No vuelva a sorprenderse con este generador portátil Powerplus!

### ¿Qué puedes hacer con este generador?

Este potente generador tiene una potencia de salida de hasta 2 200 W, lo que es más que suficiente para las aplicaciones más comunes. Es indispensable para el suministro eléctrico cuando se está en una ubicación remota, como una cabaña forestal, por ejemplo, durante apagones o cuando se necesita una fuente de energía fuera de la red para las herramientas eléctricas.

### Sus puntos fuertes:

Largo tiempo de funcionamiento: Debido al gran tanque de combustible de 15 L con un práctico indicador de nivel de combustible, el generador puede funcionar durante 11 horas sin recargar.

Móvil: Las ruedas robustas y el asa de transporte ayudan a llevar el generador a su lugar requerido sin esfuerzo.

Última tecnología: Debido a que se utilizó la última tecnología para su producción, este generador tiene menores emisiones de CO2 y produce menos ruido.

### Consejos y Trucos:

Siempre apague el generador y déjelo enfriar completamente antes de llenar su tanque de combustible. Evita que el combustible se encienda debido al calor del motor. Nunca deje que un generador funcione dentro (ni siquiera su garaje) o demasiado cerca de su casa. Asegúrese de que esté a una distancia segura de su hogar para evitar la

acumulación de monóxido de carbono.

### **Sus principales especificaciones técnicas:**

Potencia máx. de salida: 2 200 W Potencia del motor: 4,7 kW Volumen del cilindro: 196 cc Capacidad del depósito de combustible: 15 L Capacidad del depósito de aceite: 0,65 L Tipo de toma de corriente: F CEE 7/3E10 a prueba de combustible

### **¿Qué es lo que incluye?**

1x generador 1x bolsa de accesorios 1x materiales de montaje conjunto 1x llave de bujía 2x conjunto de ruedas 2x pie de soporte conjunto 2x mango conjunto 2x euroenchufe 1x manual de instrucciones

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Llave de bujía incluida: Sí  
Asa de transporte incluida: Sí  
Embudo incluido: No  
Vaso medidor: No

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) máx: 3600 min<sup>-1</sup>  
Nivel de potencia acústica (LwA): 72 dB(A)  
Cylinder volume: 196 cc  
Potencia del motor: 4,7 kW  
Max. Potencia de salida: 2200 W  
Tensión nominal de salida (Un): 230 V  
Potencia de salida nominal (Pn): 2200 W  
Capacidad del tanque de petróleo: 0,65 L  
Capacidad del depósito de combustible: 15 L  
Fácil de empezar: Sí  
Bajo consumo de combustible: No especificado  
Fuerza de caballo: 6,5 hp  
Bombilla de imprimación: No aplica  
Motor de manivela completo: Sí  
Longitud de la cuerda de arranque: 1300 mm  
Indicador del nivel de petróleo: Sí  
Indicador del nivel de combustible: Sí  
Agarre suave: No  
E10 a prueba de combustible: Sí  
Asa de transporte: Sí

## Características

Velocidad de rotación (n) máx	3600 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	72 dB(A)
Cylinder volume	196 cc
Potencia del motor	4,7 kW
Max. Potencia de salida	2200 W
Tensión nominal de salida (Un)	230 V
Potencia de salida nominal (Pn)	2200 W
Capacidad del tanque de petróleo	0,65 L
Capacidad del depósito de combustible	15 L
Fácil de empezar	Sí
Fuerza de caballo	6,5 hp
Bombilla de imprimación	No aplica
Motor de manivela completo	Sí
Longitud de la cuerda de arranque	1300 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	42,00
Producto empaquetado: largo (cm)	64,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,00
Producto empaquetado: alto (cm)	44,50