

Mini Programador Digital Semanal Grafito Coati



8 412852 132266 >

Referencia: AF132266
EAN-13: 8412852132266
Marca: Coati

- AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas.
- FÁCIL USO: Configura el encendido y apagado diario de tus dispositivos para cada día de la semana. Ofrece 20 programas on/off con 15 combinaciones semanales ajustables.
- POLIVALENTE: Diseñado para uso en interiores con un diseño compacto, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento.
- BATERÍA INTERNA AUTORECARGABLE: Dispone de una batería interna autorecargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 3 meses.
- FUNCIÓN RANDOM/SIMULACIÓN DE PRESENCIA: Enciende y apaga el dispositivo de manera aleatoria y automática simulando que hay presencia en el hogar, ideal durante las vacaciones.

Descripción general

Programador digital de configuración semanal de reducidas dimensiones acabado en grafito. El temporizador COATI dispone de 20 programas con opción a 15 combinaciones semanales y un intervalo de conmutación de 1 minuto. También ofrece una serie de funciones extras como la cuenta atrás para el funcionamiento de los elementos conectados, la función random para simular presencia en el hogar durante las vacaciones, la función verano para adaptar la hora al nuevo horario rápidamente, la función reset y función 12/24 para cambiar el formato de hora. Dispone de una batería interna auto recargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 3 meses.

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas.

FÁCIL USO: Configura el encendido y apagado diario de tus dispositivos para cada día de la semana. Ofrece 20 programas on/off con 15 combinaciones semanales ajustables.

POLIVALENTE: Diseñado para uso en interiores con un diseño compacto, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento.

BATERÍA INTERNA AUTORECARGABLE: Dispone de una batería interna autorecargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 3 meses.

FUNCIÓN RANDOM/SIMULACIÓN DE PRESENCIA: Enciende y apaga el dispositivo de manera aleatoria y automática simulando que hay presencia en el hogar, ideal durante las vacaciones.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Modo de operación: Digital semanal

Alimentación (V~): 250 V~

Tipo de instalación: Enchufable

Frecuencia (Hz): 50 Hz

Potencia máxima (W): 3680

Tipo: Digital

Intensidad (A): 16 A

Tiempo de maniobra: 1 minuto

Número de programas que se pueden asignar: 20 programas semanales

Programación: Semanal

Características

Clasificación IP	IP20
Modo de operación	Digital semanal
Alimentación (V~)	250 V~
Tipo de instalación	Enchufable
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia máxima (W)	3680
Tipo	Digital
Intensidad (A)	16 A
Tiempo de maniobra	1 minuto
Número de programas que se pueden asignar	20 programas semanales
Programación	Semanal

Acabados

Color	Grafito
-------	---------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60730-2-7:2010 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	61 mm
Ancho artículo (cm)	120 mm
Alto artículo (cm)	78 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	AF132266-es-datasheet
pdf	MANUAL AF132266
pdf	UEB0083
pdf	AF132266-es-datasheet