



## INTERRUPTOR/DETECTOR DE EMPOTRAR 120º 9 METROS 230V/50Hz Coati

Referencia: AF141250  
EAN-13: 8412852141251  
Marca: Coati

8 412852 141251 >

### Descripción general

Interruptor y detector de movimiento de empotrar de la marca COATI. Este sistema de detección es especialmente útil para empotrar en una caja de mecanismo, ya que hace las veces de interruptor y de detector de movimiento. Dispone del sello de calidad COATI y ofrece un botón para controlar manualmente el uso del detector. El detector ofrece un ángulo de detección de 120º y un radio de hasta 9 metros de distancia. Además, permite regular el nivel de iluminación de funcionamiento a partir del cual se debe conectar, cuando el nivel de luz sea inferior.

### Datos técnicos

Clasificación IP: IP44

Rango de temperatura de funcionamiento (ºC): -20 - 40 ºC

Alimentación (V~): 230 V~

Tipo de instalación: Empotrar

Indicador de consumo (mA): 0.45 W

Frecuencia (Hz): 50 Hz

Alcance (m): 9 metros

Tipo: Detector de presencia

### Características

Clasificación IP	IP44
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 - 40 ºC
Alimentación (V~)	230 V~
Tipo de instalación	Empotrar
Indicador de consumo (mA)	0.45 W
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Alcance (m)	9 metros
Tipo	Detector de presencia

### Acabados

Color	Blanco
-------	--------

**Certificaciones**

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2014/30/UE EMC   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 60669-2-1:2004   EN 60669-2-1:2004 A12:2010   EN IEC 63000:2018

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	87 mm
Ancho artículo (cm)	48 mm
Alto artículo (cm)	87 mm

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Blíster

**Estado del producto**

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/03/2025

**Enlaces**

pdf	<a href="#">AF141250-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">MANUAL AF141250</a>
pdf	<a href="#">UEB0129</a>
pdf	<a href="#">AF141250-es-datasheet</a>